

環境に優しい、
コストに優しいLED

日栄インテックの
エコ計画

ひか **光るんです**

LED携帯灯 充電式

プラス

レジャーに!
防犯・防災に!
工事業務に!
便利グッズに!

用途はさまざま。
使い方はお客様の工夫次第!



LED携帯灯 充電式
光るんです

4つの特徴

1

USBを使って逆充電が可能 (スマホ対応)

6,700mA
2.4回分

2

強力マグネット
2個搭載



3

240度照射

明るさワイドな240度
広い面積を均一に照射!

4

ネジ穴付き

三脚などに付けて使用できます。

製品仕様

サイズ	Mサイズ			
型番	FHW-201NHP			
本体サイズ(mm)長さ×幅×高さ	215×32×40			
重量(g)	200			
電源ボタン切替	ON → High → Mid → Low → OFF			
電池容量(mAh)	6,700			
調光切替	切替モード	High	Mid	Low
	明るさ(lm)	500	250	100
	点灯時間(h)	5	10	26
消費電力(W)	3.8			
使用電圧(充電)	DC 5V			
充電時間	1A 入力時	7h		
	(ACアダプタ) 2A 入力時	3.5h		
外部出力	外部機器充電用 USBポート(Max 2A)			
外部出力供給可能時間	1A 出力時	5h		
	2A 出力時	2.5h		
本体ベース	アルミニウム(白塗装)			
本体カバー	ポリカーボネート			
動作環境	-20~40℃			
色温度	5,500K			
演色性	Ra80			
バッテリー	リチウム電池			
付属機能	強力マグネット(底面)、ストラップホール、三脚取付穴			
付属品	Micro USBケーブル			
保証期間	購入日より1年間			

? よくあるご質問

- 1. 充電時間はどのくらいですか?**
 - ①1Aアダプタ使用時:7時間
 - ②2Aアダプタ使用時:3.5時間
- 2. 電池容量はどのくらいですか?**
 - ①Mサイズ:6,700mA(スマホ2.4回分)
- 3. リチウムイオン電池の安全性は?**
 - LG製電池を搭載
- 4. 充電回数はどのくらいできますか?**
 - 約500回の繰り返し充電が可能です。
- 5. 防水機能はありますか?**
 - 防水機能はありません。
- 6. ずっと使用していないと電池容量はどうなりますか?**
 - 約1年から1年半で自然放電してしまいます。
自然放電する前に充電してお使いください。

ご使用上の注意

- ①本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
- ②本製品は屋内仕様となります。雨や水がかかる場所では使用できません。
- ③電池残量がわずかになると自動的にLowモードになります。その際は使用をやめ、充電してください。

※商品画像の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。また、外観・仕様は改良の為、予告なく変更することがございますのでご了承ください。

日栄インテック株式会社 開発事業部

照明・IoTソリューショングループ

〒110-0016 東京都台東区台東3-42-5 日栄インテック御徒町第1ビル
TEL. 03-5816-2061 FAX. 03-5816-2060

大阪営業所

〒552-0001 大阪府大阪市港区波除1-1-13
TEL. 06-7175-1601 FAX. 06-6583-9007

福岡営業所

〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-9-11
TEL. 092-474-9371 FAX. 092-474-9420
URL. www.nichieiintec.jp